

**neterbit**

WIRELESS N300 VDSL2/ADSL2+ MODEM ROUTER  
NSL-224

راهنمای نصب  
سریع و آسان

**neterbit**

WIRELESS N300 VDSL2/ADSL2+ MODEM ROUTER  
NSL-224

QUICK  
INSTALLATION  
GUIDE

## محتویات جعبه

## محتویات



مودم روتر N300 با استاندارد بی سیم VDSL2/ADSL2+  
NSL-224

آداپتور برق  
آداپتور

کابل شبکه (RJ-45 کابل)  
کابل شبکه جهت اتصال کامپیوuter به روتر

کابل تلفن RJ-11

اسپلیتر

# CONTENTS OF PACKAGING

## CONTENTS



WIRELESS N300 VDSL2/ADSL2+ MODEM ROUTER  
NSL-224

POWER ADAPTER  
ADAPTER

ETHERNET CABLE (RJ-45 CABLE)  
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SET-UP

RJ-11 CABLE

SPLITTER

# PRODUCT SET-UP

## HARDWARE SETUP



### Step 1

Position your **NSL-224** near your PC and a telephone wall jack which provides DSL service. Keep the modem router in an open area for better wireless coverage.




### Step 2

Plug one end of the supplied DSL phone cable into the DSL port on the back of the modem router, and the other end into the telephone wall jack.



### Step 3

Connect the supplied power adapter to the modem router and a power outlet, and press the power button. The device LEDs will light up. Wait approximately one minute before proceeding to step 4.



### Step 4


Plug one end of the supplied Ethernet cable into the port labeled **1** on the back of the modem router, and the other end into the Ethernet port on your computer.

If you are setting up the NSL-224 using a laptop or mobile device, connect it using the Wi-Fi network

IP Address: <http://192.168.1.1>  
Username: admin  
Password: admin

## نصب و راه اندازی محصول

### راه اندازی سخت افزاری




### مرحله ۱

مودم **NSL-224** خود را در نزدیکی رایانه و پریز تلفن قرار دهید. جهت بهره‌وری از پوشش بهتر مودم را در فضای مرکزی خانه مستقر کنید.



### مرحله ۲

یک سر کابل تلفن موجود در جعبه را به پورت DSL مودم و سر دیگر را به پریز تلفن وصل کنید.



### مرحله ۳

آداتپور بر قوه موجود در جعبه را به مودم متصل کرده و سر دیگر را به پریز برق متصل کنید و دکمه Power را بر روی مودم فشار دهید. چراغ LED دستگاه روشن می‌شود. قبل از این که به مرحله ۴ بروید، در حدود یک دقیقه صبر کنید.



### مرحله ۴

یک سر کابل شبکه را به پورت LAN شماره ۱ که در پشت مودم مشخص شده متصل کنید و سر دیگر کابل را به پورت شبکه کامپیوتر خود متصل کنید.

در صورتی که راهاندازی مودم **NSL-224** را توسط لپتاپ و یا موبایل خود انجام می‌دهید، می‌توانید از طریق ارتباط بی‌سیم (Wi-Fi) به مودم متصل شوید.

آدرس IP:  
admin  
نام کابیری:  
admin  
رمز عبور:  
admin

# CONFIGURATION

## CONFIGURE USING THE BUILT-IN WEB INTERFACE



To configure your NSL-224 , open a supported web browser on A connected computer and enter the default IP address **192.168.1.1** into the address bar, and follow the onscreen instructions. If prompted, the default user name and password is **admin**

## سوالات متداول

**۱) چگونه مودم NSL-224 خود را به تنظیمات کارخانه برگردانم؟**

- از روشن بودن مودم روتر خود اطمینان حاصل کنید

- دکمه تنظیم مجدد (Reset) موجود در زیر دستگاه را مدت 10 ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید. در این لحظه تمام چراغ های جلوی دستگاه روشن می شود. مودم به تنظیمات کارخانه برگشته و دوباره روشن می شود.

توجه: بازگرداندن مودم به تنظیمات پیش فرض کارخانه، تنظیمات فعلی دستگاه را پاک می کند. جهت تنظیم مجدد دستگاه، از طریق رابط کاربری، وارد بخش (Setup Wizard) (Setup) شده و آن را اجرا کنید.

**۲) در صورت فراموشی نام شبکه (SSID) یا رمز Wi-Fi خود، چگونه یک دستگاه جدید**

**ب) سیم یا کامپیوتر را به شبکه مودم خود اضافه کنم؟**

- با استفاده از دستگاهی که قبلاً به مودم متصل شده است، از طریق رابط کاربری وب، تنظیمات بی سیم مودم خود را برسی و مشاهده کنید.

- مطمئن شوید که این اطلاعات را یادداشت کرده اید تا ورایید در دستگاههای بی سیم خود وارد کنید. پشت این دفترچه قسمتی برای ثبت این اطلاعات مهم اختصاص داده شده است.

- اگر دستگاه شما از اتصال WPS پشتیبانی می کند، می توانید کمی WPS را حدود 5 ثانیه نگه دارید تا فرایند اتصال WPS شروع شود و چراغ WPS بروی مودم شروع به دفترچه راهنمای وسیله ای خود مراجعه کنید. این اتصال برروی دستگاه بی سیم گیرنده به دفترچه راهنمای وسیله ای خود مراجعه کنید.

**۳) چرا نمی توانم ارتباط اینترنت با استفاده از خط DSL داشته باشم؟**

- اگر در حال حیاتگیری کردن مودم DSL قدمی یا ترکیب دو مودم روتر هستید، حتماً دستگاههای حال حاضر خود را به طور کامل جدا کرده و خاموش کنید.

- مطمئن شوید چراغ BROADBAND (با این اتصال) ثابت شده و سبز رنگ است. در غیر اینصورت، با شرکت تامین کننده اینترنت خود تماس بگیرید.

- اگر چراغ DSL شما به نرگ سبز روشن و ثابت است، ولی چراغ اینترنت به رنگ قرمز روشن است یا به طور کامل خاموش است، بنابراین در بخش وارد کردن اطلاعات در برنامه پیکربندی مودم چهار مشکل شهیدیم. از صحیح بودن اطلاعات نام کاربری و رمز عبور اینترنت، اطمینان حاصل کنید.

- اگر همچنان مشکل برطرف نشد، با شرکت تامین کننده اینترنت خود تماس بگیرید.

## TROUBLESHOOTING

### SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

#### 1. HOW DO I RESET MY NSL-224 MODEM ROUTER TO THE FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the modem router is powered on.
- Use an unfolded paperclip to press and hold the reset button on the bottom of the device for more than 5 seconds until all the front LEDs turn on. The modem router will reset to the factory defaults and begin rebooting.

Note: Resetting the modem router to the factory defaults will erase the current configuration settings. To reconfigure your settings, log in to the modem router as outlined above, then run the Setup Wizard.

#### 2. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WI-FI NAME (SSID) OR WI-FI PASSWORD?

- Use the web-based user interface to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them for each wireless. The back of this document features an area to record this important information.
- If your device supports WPS, you may press the WPS button on the side of the modem router for approximately 5 seconds to begin the WPS pairing process. Refer to your wireless device's documentation for information on how to pair a device using WPS.

#### 3. WHY CAN'T I GET AN INTERNET CONNECTION USING DSL?

- If you are replacing a DSL modem or combination DSL modem router, make sure to completely disconnect and power off your existing equipment. Connect your NSL-224 to the wall jack which worked with your previous DSL modem.
- Verify that the **BROADBAND** LED is lit solid green. If it isn't, please contact your ISP to make sure the service has been connected and enabled by your ISP.
- If the **BROADBAND** LED is lit solid green, but the **INTERNET** LED is lit solid red or off, or you are having trouble with the Setup Wizard, make sure that the username, password, and other information provided by your ISP are correct.
- If you are still having trouble, you may need to contact your ISP.

Note:

: یادداشت

## WIRELESS NETWORK REMINDER

ENGLISH

فارسی

Wireless Network Name (SSID)

اطلاعات شبکه بی سیم  
نام شبکه بی سیم (SSID)

Wireless Network Password

رمز عبور