

راهنمای اضافه نمودن دوربین تحت شبکه به دستگاه ضبط کننده هایک ویژن





جهت اضافه نمودن دوربین تحت شبکه از طریق پورت شبکه به دستگاه ضبط کننده میبایست رنج آدرس IP دوربین و دستگاه یکی باشد، به همین جهت میتوانید جهت تغییر IP Address از طریق نرم افزار SADP یا منوی وب تجهیز اقدام نمایید.

۱. نرم افزار SADP را اجرا کرده و کلیک برروی دوربین مورد نظر میتوانید از منو بازشده در سمت راست تنظیمات مورد
 نظر را انجام بدهید.

									_					Enable DHCP	
•	I ID	<ul> <li>I Device Type</li> </ul>	Status	I IPv4 Address	I Port	I Enhanced SDF	Servic   Software Ver.	IPv4 Gate	LEHTTP P.,	I Device Serial No.	1	Subnet Ma.	J MAC Address	Enable Hik-Connect	
×	001	DS-7616NI-K2	Active	192.168.1.100	8000	N/A	V4.72.107buil.	. 192.168.1.1	80	DS-7616NI-K2162022112	21CCR	255.255.25	24-32-ae-65-1.	Device Secial No.	DS-7616NI-K21620221121
	0.02	125 201210430301	ACTIVO	1922 1025 1.006	80.00	N/A	V3.7.750083.21.	. 192.108.1.1	80	125 2013 106300 1202202	/188	20020020	eu ac bt eu a.	Denice Clevet Certific	K02274157
														Start Timer	2025-02-20 10:09:55
														III o datasa	103 169 1 100
														The Paral Mode	8000
														Februar Marche	255 355 355 A
														Gatavas	102 169 1 1
														Gateway	192.106.1.1
														IPPE Address	1600::5035:361:1605:1667
														IPv6 Gateways	
														IPv6 Prelix Lengths	04
														HTTP Perts	80
														Administrator Password:	•
															tendőj

۲. در منوی وب میتوانید از طریق مسیر زیر اقدام نمایید.

Configuration->TCP/IP->IPv4 Address

KVISION®	TCP/IP DDNS	SNMP QoS	ପ୍ର 🕸 🛈 admin Y
] liew			
,	NIC Type	Auto ~	
ration	DHCP		
] iance	*Device IPv4 Address	192.168.1.64 Test	
curity	*IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0	
	IPv4 Default Gateway	192.168.1.1	
	IPv6 Mode	Manual DHCP      ORoute Advertisement View	
	Device IPv6 Address		
	IPv6 Subnet Mask		
	IPv6 Default Gateway		
	MAC Address	40:ac:bf:46:ae:ab	
	*MTU	1500	
	Г	Save	



شما از دو روش میتوانید دوربین IP خود را به دستگاه ضبط کننده اضافه نمایید.

(توجه : برای اضافه نمودن دوربین به دستگاه برای راحتی کار اطلاعات کاربری دوربین و دستگاه را یکسان انتخاب نمایید)

۱- از طریق منوی وب :

برای اضافه نمودن دوربینهای تحت شبکه از مسیر زیر اقدام نمایید

Configuration->System->Camera Management->Quick Add

NISION	LIVE VIEW	riaybauk	Ficture	comgaration						<b>T</b> 90	anan 🕢 Heip	E- cogour
2 Local	IP Channel				1							
System 2	IP Camera			Add Edit	elete Quick	Vdd Protocol C	Cust Act	ivate Up;	rade			
System Settings	No.	Camera Name	IP Address	Channel Port Managemen	Port Encryption	Status	Protocol	Join				
Maintenance												
Security	3											
Camera Management												
User Management												
) Victor (Aurtin												
1 Event												
Storage												
Vehicle Detection												
VCA												
-							Total 0 Item(s)	<< < 0/0 >	>>			
				62	023 Hikvision Digita	Technology Co., Ltd	I. All Rights Res	erved.				

در صفحه باز شده دوربینهایی که در شبکه موجود است قابل مشاهده میباشد دوربین مورد نظر را انتخاب نموده و ok بزنید .

VISION	Live	: View	Playback	Picture	Configur	ation				🔔 admin 🍈 Help 🕞	Logo
Local	IP	Channel									
	Quick	Add								×	
		IPv4 Address	Number of Channels	Protocol	Managemen	IPv4 Subnet Mask	Mac Address	Serial No.	Firmware Version		
Maintenance Security		192.168.1.64	1	HIKVISION	8000	255.255.255.0	40.ac.bf.46.ae.ab	DS-2CD1043G0-I2	V5.7.23build 241008		
Samera Management											
Network											
Video/Audio											
mage											
Storage											
									2	OK Cancol	



پس از اضافه شدن دوربین در لیست دوربینها با توجه به Offline بودن وضعیت دوربین گزینه Edit را انتخاب نمایید.

Local	IP Channel				
] System	IP Camera			Add Edit Delete Quick Add Protocol Cust Activate Upgrade	
System Settings	V No.	Camera Name	IP Address	Channel Port Management Port Encryption Status Protocol Join	
Maintenance	₩ D1	IPCamera 01	192.168.1.64	1 8000 Strong Offline(Connectin HIKVISION	
Security					
Camera Management					
User Management					
Network					
Video/Audio					
] Image					
Event					
Storage					
Vehicle Detection					
VCA					
				Total 1 Item(s) << < 1/1 > >>	
				©2023 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

پس از باز شدن پنجره جدید نام کاربری و پسورد دوربین خود را وارد نمایید سپس تایید کنید.

					🔔 admin 🚯 Help 🕞 Logout
Local	IP Channel				
	IP Camera			Add Edit Delete Quick Add Protocol Cust Activate Upgrade	
	M No.	Camera Name IP A	Address C	hannel Port Management Port Encryption Status Protocol Join	
Maintenance			168,1,64	Camera X 180 M	
				ID Addess 102 469 4 64	
Camera Management				Produces 102.100.104	
Network				Management Port 8000	
Video/Audio					
Image				user Name admin	
Event				Password	
				Contrm	
				Transfer Protocol Auto	
				IP Camera Time Sync. 🛛 Enabled	
				OK Cancel In Calcol Charles (ST (ST	
					-
				62023 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	



میبینید که دوربین به حالت Online تغییر وضعیت داده و میتوانید تصویر آن را از طریق دستگاه ضبط کننده خود مشاهده نمایید.







۲- از طریق منوی GUI

وارد تنظیمات شده و از مسیر زیر دوربینهای موردنیاز خودرا انتخاب نمایید

Configuration->Camera->Online Device List

NVR		۲	ΓQ.	¢			0 0	) Û	ц ()
System	Added Device Li	st							
Network	+ Custom Add		🐼 Show Password		1 Sort Channel ···	• More			Q
Camera	🗌 I Cam	I IP Address	I Camera Name		Status   Protocol	I Operation		I Secu	rity
Camera									
Display									
Privacy Mask									
Event									
Record	🛛 🗸 Online Devi	ce List					Free	e bandwidt	h: 160Mbps
	+ Add + A	dd All 🛛 🖓 Act	tivate 🖉 Edit IP	O Refresh	물 Advanced Search				
	🔀 I No. ≑	I IP Address	Status   Operation	on I Protocol	I Management P	. I Device Model		I Seria	No.
		192.168.1.64	🥝 🖉	HIKVISION	8000	DS-2CD1043G0-		DS-2	CD1043G0-
									- 0
F Easy Mode									10-4009
			(Date:						

پس از انتخاب دوربین مورد نظرمیتوانید از قسمت Edit اطلاعات کاربری ورود به منوی دوربین را وارد نمایید و دوربین را به دستگاه خود اضافه نمایید.

NVR		۲	ĨQ	•					0	⊙	Û	ΨŪ
System	Added Device List											
Network	+ Custom Add	Edit IP C	Camera		×	nel ···	More					Q
Camera	🔲 I Cam 🗊	IF	Channel No.			tocol	I Ope	ration			Securit	у
Camera	D1		Channel Address	192.168.1.64		VISION	O	2	面分	¢	Strong	Passwor
Display			Protocol	HIKVISION	•							
Privacy Mask		N	Management Port	8000								
Event			Channel Port	1	•							
Record	🛛 🗸 Online Device I	_is1	Fransfer Protocol User Name	Auto 🗸					F	Free ba	ndwidth:	156Mbps
						Search						
	🔲 T No. 🗘 T	IP /		Use Camera Activatio		ment P I	Device I	Model			Serial N	lo.
				OK Canc	el							
- Easy Mode												And the Partie of Marine
				@LG								(NB-000)



حال ميتوانيد تصوير دوربين خودرا از قسمت Live view مشاهده نماييد

NVR	۲	ra 🗢		© ⊙ 🐛 न ()
Channel Target Detec				
×				<b>HIK</b> VISION
			< 1	
		@LG		

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.