

نحوه فعالسازی و اکتیو کردن محصولات هایک ویژن





مقدمه

عموما تجهیزات هایکویژن در مرحله اول درحالت Inactive (غیرفعال) قرار دارند و برای راهاندازی و استفاده از آنها نیاز به تغییر حالت به وضعیت Active (فعال) می باشد.

- برای فعالسازی این تجهیزات شما می توانید از سه طریق اقدام نمایید:
 - ۱- فعالسازی از طریق نرم افزار SADP :
 - نرم افزار SADP را نصب و اجرا نمایید.



 مشاهده می کنید که دستگاه در وضعیت Inactive قرار دارند، با انتخاب دستگاه مورد نظر و وارد کردن پسورد جدید و تایید پسورد انتخابی، می توانید دستگاه را فعال نمایید. (گزینه Enable Hik-connect را فعال نمایید)

il number et orline devices: 2						a a lan	0	
	0			_	Linord Lipper Device 1. K	renh Filter	ч	Activate the Device
1 ID + 1 Device Type	Status I IPv4 Address	I Port Enhanced SDK Servi	c Software Ver IPv4 Gate	» Т НІТРР.	Device Serial No.	I Subnet Ma.	J MAC Address	
001 DS-2CD1043G0-	Inactive 192,168,1,54	8000 N/A	V5.7.2bcild 21 192.168.1	.1 80	DS-2CD104360-120220221AA	255.255.25	40-ac-bf-46-a.	
002 DS-7616NI-K2	Inactive 192.168.2.168	8000 N/A	V672107buil 0.0.0.0	80	DS-7616NI-K21623221121CCI	255.255.25	24-32-ae-65-1	
								The device is not activated.
								You can modify the network parameters after the device activation.
								Activation National
								2
								New Passerviti Strong Confere Passerviti
								Eastle Mic Carneed
								àctivete



 پس از فعالسازی دستگاه مورد نظر، به جهت امنیت بالای دستگاه و یا مواقعی که پسورد ورود را فراموش کرده باشید میتوانید ۳ سوال را انتخاب نمایید و پاسخ دهید.

number af callae devices: 2 🕕	Unbind Toppert Device Refuse Filter	I Modify Network Pasameters
ID + I Device Type I Status IPN4 Address I Port I Enhar	ced SDK Servic I Software VerI IIV4 cote I HITP P I Device Servid No. I Subret No MAC Addres	Enable DHCP Enable Hik-Connect
002 D5-7516NI-K2 Inactive 192.168.2.168 8000 N/A	V4.72.107bu/	Device Serial No. DS-2CD1043G0-I20220221.
		Device Short Serial: 349184779
		Gart Time 1970-01-01 00:00:33
Egen Guid	le/Set Quarlett/Reserved Email ×	P Address 192.168.1.64
1	Mode: Security Question Mo *	Pom 8000
		Subret Marke 255.255.255.0
	Security cuenton 1: 1.YOU latter's fiaite.	Gateway: 192.168.1.1
	All the second sec	IPv6 Address :
	Security Question 2 2. You mother's name.	iPuli Galawaya 🗉
	Answer 2: Avalig1	IPv5 Profix Longste 6/4
	Security Question it 3. Your service class teacher's name.	HTTP Ports 80
	Account 3: Avang2	
		Administrator Fassarch

 در هنگام فراموشی پسورد از این طریق اقدام به بازیابی پسورد نمایید و یا با معرفی یک ایمیل برای دستگاه میتوانید بازیابی پسورد نیز انجام دهید.

IADP													\$ 0 = 0 ×
al number of	online devices: 2 🕄								Index Expert De	ice Refre	ek Filter		I Activate the Device
001 002	I Device Type DS-7616NI-K2 DS-2CD1013C0-I	l Status Active Active	I IPv4 Address 192.168.2.168 192.168.1.61	Port 8000 8000	l Enhanced SUK Se N/A N/A	ervic I Software Ver V4.72.107buil V57.2build 21	1 IPv4 Gate 1 0.0.0.0 192.160.1.1	HTTPP I 80 80	Device Serial No. DS-7616NI-K21620 DS-2CD1043C0-I2	221121CCR	Subnet Ma. 255.255.25 255.255.25	I MAC Address 24-32-ae-65-1. 40-ac-bf-46-a.	
					on Culd FlagSar Quest	on/Reserved Final					×		The device is not activated.
				1	et Reserved Email	Model Re	served Email		×				Tou competitude antique annualización da
					he QR code to the serve our resorred email add resorred.	er and a verification to de et Incsa Use the co	I be sent to the actric Hoserved email is	configured.			ł		Incluminate an innovation guardient and ste defect relation.
				ŀ	-	-			2	Cenfinn C	ercel		New Personnel (********* (*)) Strang Confirm Personnel
													Cashle Hk-Conset
													- Contra



- ۲- فعالسازی از طریق منوی وب تجهیزات
- با ورود به منوی وب دستگاه مورد نظر (درصورت امکان از طریق مرور گر Internet Explorer) وارد صفحه ورود
 می شوید. در این قسمت با وارد کردن رمز عبور و تایید رمز عبور می توانید تجهیزات را فعال نمایید.

D log in x +	- 0 ×
C Not secure 192.168.1.64/doc/index.html#/portal/login	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /
HIKVISION [®]	
DeviceActivation	\wedge
English 🗸	
_	
A admin	
Strong	
Activation 2	
When using the product, please respect the privacy and other rights of individuals	
©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

 پس از وارد نمودن پسورد در این صفحه سوالات امنیتی را پاسخ دهید و یک آدرس ایمیل در دسترس نیز معرفی نمایید.

		Open in Microsoft Edge	snow in toolbar
нл	<i>KVISION</i>		
1	Account Security Settings		
1			
	Security Question Configuration		
	Security Question1		
	What is your father's name?		
	Anawar		
	Avang		
	Security Osertian2		
	What is your mother's name?		
	Arrent		
	Avang1		
	Security Guession3		
	which the number of pair reaction of change of case in series right action.		
	Actives		
	Avang2		
	Reserved Email		
	 Sec an e-mail address to receive venification code for password recovery. 		
	Reserved Email		
	lavaf@avang.com		



- ۳- فعالسازی از طریق منوی GUI تجهیزات (تنها مختص دستگاه های ضبط کننده)
- جهت فعالسازی از طریق منوی GUI لازم است دستگاه ضبط کننده خود را از طریق کابل VGA/HDMI به مانیتور
 خود متصل نمایید. پس از روشن شدن دستگاه و بوت شدن آن در صفحه اول زبان دستگاه را انتخاب نمایید.

Language English			
		Apply	Skip

سپس در صفحه بعد رمز عبور مناسب تعریف نمایید.

	"Herr Name admin
	Password
	Confirm Password
	"Camera Activation Password
	Use the Device Password
Shutdown	Please respect other people's privacy and rights when using product.



 جهت مواقعی که رمز عبور خود را فراموش کرده باشید میتوانید از روشهای مختلف جهت بازیابی رمز عبور خود اقدام نمایید.

۱- تعريف ايميل

Resetting Password					
 excase configure at least one password 	Cont	Hk-Connect	Security Question		
	Entre				
	Reserved Email				
		Apply			
		k			
					22

۲- استفاده از نرم افزار Hik-connect و اتصال به فضای ابری

1 contraried method. Frond						
		Email	Hik-Connect	Security Question		
	🕕 The settin	gs wil take effec		t is enabled and Bind Sta		
		Enable 🕥				
	Connection					
	Bin	d Status - No				
	Platform Ta	ne Sync 🍥			•	
	Stream En	cryption	Ð			
	Sub-Stream Se	II-Ada 🤇)			
	4	erver P 1000				
					-	

۳- پاسخ دهی به سوالات امنیتی





پس از فعالسازی اولیه شما میتوانید یک الگوی مناسب به عنوان رمز عبور خود نیز تعریف نمایید.



پس از فعالسازی منوی باز شده، منوی راهاندازی اولیه Wizard میباشد که تنظیمات اولیه هر دستگاه را میتوانید
 اعمال نمایید.

۱- تنظیمات ساعت و تاریخ

	E	a)	C	
	Time Zone	(GMT+03:30) Tehran		
	Date Format	DD-MM-YYYY		
	System Date	01-03-2025	Ħ	
	System Time	11:34:43	©	
	NTP Time Sync			
Exit				Nort
				(NR. SOO)



۲- تنظیمات شبکه



۳- تنظیمات هارد

Ŀ				C	
Add D Init				Free/Tol	tal space: 40.00GB/298.10GB
I Label	I Status	∣ Туре	I Capacity	I Free Space	I Group I Operatic
	R/W	Local	298.10GB	40.00GB	- 2 ū
					Braujaua



- ٤- اضافه كردن دوربين تحت شبكه
- در صفحه زیر می توانید از قسمت Online Device List دوربین مورد نظر خود را انتخاب نمایید و اضافه (add)نمایید.

©	\oplus	e		(1	_
✓ Added Device List					
+ Custom Add 🛅 Delete					
Cam I IP Address	Camera Name	Status Protocol	I Operation	I Security	I Devic
 ✓ Online Device List + Add + Add All 	Activate O Refresh 묾 A	Advanced Search		Free band	fwidth: 160Mbps
 ✓ Online Device List + Add + Add All ♀ ✓ I No. ↓ IP Address 	Activate O Refresh 몶 A	vdvanced Search otocol I Management P	Device Model	Free band	width: 160Mbps
 ✓ Online Device List + Add + Add All ♀ ✓ I No. ↓ I ₽ Address 1 192.166.1.64 	Activiate () Refresh 읊 A Status Operation Prr ⓒ <u>/</u> Hit	Nivanced Search otocol I Management P KVISION 8000	Device Model DS-2CD1043G0-1	Free band I Serial No. DS-2CD1043G0-1	twidth: 160Mbps 20220221AAWR
Online Device List Add + Add All Add + Add All I No. 0 IP Address 1 192.168.1.64	Notivate 〇 Refresh ᇏA I Status I Operation I Prr 오 쇼 Hib	Advanced Search otocol I Management P KVISION 8000	Device Model DS-2CD1043G0-1	Free band	width: 160Mbps 20220221AAWR
Online Device List Add + Add All Add + Add All P Address I 1 152:166.1.64 Exit	Activate O Refresh 😤 A Status i Operation i Prr 2 _ на	Ndvanced Search otocol I Management P KVISION 8000	Device Model DS-2CD1043G0-I	Free band I Serial No. DS-2CD1043G0-I Previous	twidth: 160Mbps 20220221AAWR

• پس از اضافه نمودن دوربین از طریق گزینه Edit پسورد فعلی دوربین را وارد نمایید و دوربین را اضافه نمایید.

(لازم به ذکر است در صورتی که رمز عبور دوربین و دستگاه یکسان باشید به راحتی دوربین اضافه می گردد و نیاز به واردکردن مجدد رمز نمی باشد)

G	Edit I	P Camera			×			
Added Device List		Channel No.						
+ Custom Add 🗴 Delete		Channel Address	192.168.1.64					
🗹 I Cam 🗊 IP Address 👙 🛛 I	Camera	Protocol	HIKVISION	~			I Security	I Devic
🗹 D1 192.168.1.64	Camera	Management Port	8000		Ū	JÛ	Strong Password	DS-2
		Channel Port		~				
		Transfer Protocol	Auto	~				
Online Device List		User Name	admin				Free bandv	vidth: 156Mbps
	O R	Camera Password	*****					
No. I IP Address I S	Status I		Use Camera Adiva	tio			I Serial No.	
			OK	Cancel				
Exit			k				Previous	Next
								(



م- تنظیمات مرتبط با فعالسازی P2P
 با فعالسازی Hik-connect وضعیت اتصال به سرور در حالت Online قرار می گیرد و شما می توانید از راه
 دور دستگاه خود را مدیریت نمایید.

9	Æ	ē		
0				
	Hik-Connect		Verification Code	1
	Connection Status	Online	uYQK60 ©	
	Bind Status	No		
	Platform Time Sync			
	Stream Encryption			
	Sub-Stream Self-Ada			
	Server IP	litedev.hik-connect.co		
			*	
Exit				Previous Finish
				Radia Parting Arman
		@LG		

حال شما دستگاه خود را فعال نمودهاید و قابل استفاده می باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.